

R7s J118 Kurzwellen-Erizrohr, Quarz-Heizung, IR-Wolfram-Halogen-Infrarot-Wärmelampe

J118 Halogenlampe 230V 400W

Lampenleistung: 100 W/125 W/175 W/250 W/275 W/400 W/500 W

Lampenspannung: 230 V/220 V/240 V/115 V/125 V

Lampenmaterial: Quarz

Heizmaterial: Wolframfilament

Lampensockelgröße: R7s

Größe: 118 mm

Drahtlänge: 500 mm (jede Länge ist möglich)

Lebensdauer: 5000 Stunden

Reflektor beschichtet: Halbweißer Reflektor



Tests zur Herstellung:

he



Heizlampe Heizung wasserdicht, Anti-Exposition, kein Blenden

Autofarbe Backen Infrarot Wärmelampen Ersatzteile.



Parameter anzeigen:

Lampenwatt	J 118 400 W (125 W/175 W/200 W/250 W/275 W/400 W/500 W)
Gesamtlänge	118mm
Stromspannung	230 V (380 V, 415 V, 220 V, 240 V, individuell anpassbar)
Filamente	Wolfram-Halogen-Heizlampe
Rohr	Hochreiner GE-Quarz (10 mm / 12 mm / 15 mm / 16 mm / 18 mm...)
Oberfläche beschichtet	Halbweiß (Vollgold, Halbgold, Klar, Rubin, Jacke... jede Form zum Anpassen)
Lebensdauer	> 5000hours

Werkswerkstatt:



